

Nová riadiaca jednotka MCA2R10 (**obr. 1**) nahrádza riadiacu jednotku MCA2 (**obr. 2**) a je kompatibilná s nasledujúcimi motormi: WG2024, WG3524, WG4024, WG5024, TOO3024, TOO4524 a XME2024 (vrátane veľmi starých modelov).

Zmeny vykonané na svorkách riadiacej jednotky MCA2R10.

- **Výstup M1:** bol presunutý na stranu **výstupu M2**
- **RÁDIO:** bol integrovaný rádiový prijímač s kapacitou pre 100 vysieláčov a bol pridaný programovací kľúč.
- **Transformátor:** pripojenie transformátora bolo zmenené, pretože diódový mostík už nie je k dispozícii
- **VÝBER MOTORA:** Pre výber typu motora boli pridané 4 DIP prepínače,
- **OVIEW** bol pridaný konektor pre adaptér IBT4N (programátor riadiacej jednotky konektora Oview),
- **P.P Terminál:** premenovaný na **SbS** = funkcia sa nezmenila,
- **S.C.A .:** premenovaná na **OGI** = funkcia sa nezmenila,
- **O.K. LED:** za normálnych podmienok je LED svetlo zelené.



Všetky programovacie postupy sa líšia od starej riadiacej jednotky; preto je vhodné si pred programovaním prečítať návod na obsluhu alebo skontrolovať webovú stránku www.niceforyou.com alebo prečítať QR kód na striebornom štítku riadiacej jednotky.

Výmena riadiacej jednotky MCA2 za novú riadiacu jednotku MCA2R10:

<p>A - Odskrutkujte 4 skrutky z podpory transformátora.</p>	<p>B - Odstráňte 2 vodiče, ktoré spájajú mostík s transformátorom</p>	<p>C - Odstráňte vodiče a diódový mostík</p>	<p>D - Zatvorte podpornú skrinku transformátora pomocou 4 skrutiek</p>	<p>E - Upevnite riadiacu jednotku a kábel transformátora (a) a uzemňovací kábel (b)</p>